

**AJAX****Rilevatore volumetrico e rottura  
del vetro senza fili****COMBIPROTECT-S-B****RILEVAMENTO**

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo di rivelatore              | <b>Senza fili</b>                                    |
| Altezza di installazione        | <b>2.4 m</b>                                         |
| Rilevazione dell'angolo         | <b>88.5°</b>                                         |
| Distanza di rilevamento         | <b>12 m</b>                                          |
| Metodo di rilevamento           | <b>Infrazione e rottura del vetro</b>                |
| Copertura                       | <b>PIR 12m / 88.5° / rottura del vetro fino a 9m</b> |
| Immunità agli animali domestici | <b>Fino a 20 kg e 50 cm</b>                          |
| Antimasking                     | <b>Sì</b>                                            |
| Elemento sensibile              | <b>Microfono electret</b>                            |
| Rilevazione rottura vetri       | <b>Sì, hasta 9 metros</b>                            |
| Microfono                       | <b>Copertura a 180</b>                               |
| Tecnologia di rilevazione       | <b>Volumetrico e rottura del vetro</b>               |

**MATERIALE E DIMENSIONI**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Dimensioni          | <b>110 x 65 x 50 mm</b> |
| Peso netto          | <b>97 g</b>             |
| Peso con confezione | <b>130 g</b>            |
| Colore              | <b>Nero</b>             |

**ALIMENTAZIONE CONSUMO**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Modello di batteria      | <b>CR123A / 3V</b>   |
| La durata della batteria | <b>Fino a 5 años</b> |

**VIA RADIO**

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Frequenza                | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>          |
| Distanza di trasmissione | <b>Fino a 1200 m (senza ostacoli)</b> |

**AMBIENTE**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP50</b>           |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>75%</b>            |

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Compatibilità               | <b>Centrali Ajax</b>           |
| Indicatori LED              | <b>Sì</b>                      |
| Tamper                      | <b>Sì</b>                      |
| Protezione da falsi allarmi | <b>Sì, analisi algoritmica</b> |

**CERTIFICAZIONE**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grado     | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

**SENSORE**

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Tipo di sensore | <b>PIR e microfono</b> |
|-----------------|------------------------|

