



## AJAX

### Detector inalámbrico de humo con sirena

#### EN54-SMOKE-SOUNDER-W

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	<b>Sí</b>
Colores LED	<b>Verde / Rojo / Amarillo</b>
Tamper	<b>Sí</b>
Tipo de notificación	<b>Acústica</b>
Volumen sirena	<b>85dB</b>
Tonos	<b>32</b>
Protección contra falsas alarmas	<b>Sí, algoritmo HazeFlow 2</b>
Tiempo de activación de alarma	<b>3 s</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Grado de protección	<b>IP21C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>80%</b>

#### VIA RADIO

Frecuencia	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distancia transmisión	<b>Hasta 1700 m (sin obstáculos)</b>
Potencia máxima RF	<b>Hasta 20 mW</b>
Protocolo	<b>Jeweller</b>

#### CERTIFICACIÓN

Normativa	<b>EN 54-3 / EN54-7 / EN54-25</b>
-----------	-----------------------------------

#### DETECCIÓN

Tipo detector	<b>Humo</b>
---------------	-------------

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>124 x 124 x 54.2 mm</b>
Peso neto	<b>295 g</b>
Peso con embalaje	<b>360 g</b>
Color	<b>Blanco</b>

#### INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	<b>Inalámbrica</b>
Tipo	<b>Detector de incendios</b>
Compatibilidad	<b>Fire Hub AJAX</b>

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>Batería</b>
Modelo de baterías	<b>2 x CR123A / 3V</b>
Duración de la batería	<b>Hasta 5 años</b>

#### SENSOR

Tipo de sensor	<b>Detección de humo: sensor óptico de doble espectro</b>
----------------	---

